

MC0908

Multiswitch cascadable 9 Entrées 8 Sorties



DESCRIPTION / APPLICATIONS

Multiswitch cascadable 9 entrées / 8 sorties pour installations collectives ou grand résidentiel. Il permet de recevoir 2 satellites différents, il peut être couplé avec l'amplificateur MCAMP0930 ainsi que d'autres multiswitchs.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NOMBRE DE SORTIES	8
NOMBRE D'ENTRÉES	8 SAT + 1 TER
GAMME DE FRÉQUENCE TERRESTRE	5-862 Mhz
GAMME DE FRÉQUENCE SATELLITE	950-2150 Mhz
PERTE DE DÉRIVATION	-24.....-20dB
Terrestre Passive	-4.....0dB
Terrestre Active	0.....+4dB
Satellite	
PERTE DE PASSAGE	-1.....-2dB
SAT	-3.....-4dB
TER	
NIVEAU DE SORTIE MAX (dBμV) TER	92 dBμV
NIVEAU DE SORTIE MAX (dBμV) SAT	100 dBμV
ISOLATION SAT / TER	>60dB
ISOLATION TER / SAT	>24dB
CONSOMMATION	40mA
TENSION D'ALIMENTATION	15V
DIMENSIONS (LxIxh)	110x190x40

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
MC0908	Multiswitch Cascadable 9 Entrées 8 Sorties	A l'unité

PRODUITS ASSOCIÉS



MCALIM1702